# Sæt TExx12 series op til at køre 24/7 uden iiware (Android)



Derefter trykkes der på Shareikonet



Accepter de forskellige EULA og gå i settings

Settings

Support Airplay device

Support Airplay device

Device Arms

Tentetion may occupy network resource, close it it litre when not it us:

Device Name

Device Name

Occur efferts nat

Code refresh nat

Device fresh nat

Device fresh nat

Device maxes

Fjern Start automatically on boot og vælg close I Floating windows size

## Derefter vælg indstillinger under sidebar menu



## Deaktiver "Del netværk" under Trådløst og Netværk

	Trådløst og netværk	
	Ethernet	Tændt 3
	VPN	Ingen VPN tilsluttet
	Del netværk	
	SAMBA Service	Slukket >
	Værtsnavn	TE5512MIS-B1AG >
version		

# Vælg System -> Opstart og nedlukning

Trå Wi-F	idløst og netværk i Bluetooth Ethernet	System	
Pe Tapi	rsonlig et, multi-vindue tilstand	Automatisk baglygte	
→ Inp	out og output output, Kanalindstillinger	Pixelforskydning	FRA
Ap	plikation	Værktøjer til systemet	
Sy Dat	stem	Opsætning Lås adgangskode	>
	Iministrator	Adgangskode til offentlig skærmlås Smpelthen effektiv i offentlig tilstand	>
i) Or	n	E-mail	>
Jun	diske oplysninger, Android-version	Startup &U nedlukning	
		Opstart og nedlukning	
		Forbedring	
		Sikkerhed	
		Forbedring af brugeroplevelsen	>

## Deaktiver Energibesparelser

Trådløst og netværk	Copstart og nedlukning		
A Personlig	Opstartskanal		
Tapet, multi-vindue tilstand	Opstartskanal	НДМП	-
Input og output     Lydoutput, Kanalindstillinger	Standby efter opstart (sort skærm)		
Applikation			
System	Start logo		
Dato og tid, sprog, opbevaring	Energibesparelser		
Administrator Kontrol, skkerhed	Aktivér energibesparelser	$\rightarrow$	
D Om Juridiske oplysninger, Android-version	Automatisk standby Hvis der likke er nogen operation inden for den angivne tid, vi	l anordningen automatisk standby	*
	Automatisk effekt slukket. Hvia der like er nogen operation inden for den angivne tid, vi	I anordningen autometick hakke nnd	~
	Timer switch		
	Påmindelse om slukning		
	Tilføj opstartsopgave		>
	Tilføi slukke-ondave		>

#### Start service menu med INPUT+1379

App Settings sættes som nedenstående



Machine Setting			
Wake on active source	<=	OPEN	=>
Channel auto switch	<=	ON	=>
Touch source switch	<=	Android	=>
Ink Switch	<=	OPEN	=>
Usb Key Lock	<=	OFF	=>
WIFI USB	<=	PC_FIRST	=>
Force startup source	<=	HDMI1	=>
InLink(CEC)	<=	OFF	=>
	<=		
HDMI-OUT Encryption	<=	OFF	
HDMI OUT Format	<=	1080P_60HZ	
HDMI OUT	<=	OPEN	=>
HDMI IN OUT	<=	OFF	=>
Back			

## System Settings sættes som nedenstående

Sæt iiWare til OFF som de sidste, da skærmen genstarter og indstillinger er gemt

System Settings			
Replace Logo and Animation			
Touch Forbidden	<=	OFF	=:
Power	<=	ON	=>
Max Back Light	<=	70	=>
Dynamic Contrast	<=	OFF	=>
No signal poweroff	<=	5 min	=>
Wake on LAN	<=	OFF	=>
PC Power State	<=	OFF	=>
Ethernet mode	<=	UNKNOWN	
Unknown sources	<=		
iiWare Enable	<=	OFF	=>
SN Input		<b>12190</b> 31200117	
Back			